


USB-DMX 控制器

128 或 512 通道

V.2022.01



目 录

主要特性.....	2
硬件技术指标.....	2
软件技术规格.....	2
包装内容.....	2
正面.....	3
背面.....	3
软件的触发设置.....	3
切换控制器脱机模式.....	3
红外线遥控触发.....	3
外部干触点触口.....	4
操作触点触口器.....	4
多端口 USB 设备连接.....	5

主要特性

硬件技术规格



输入	USB 2.0接口 USB-C
DMX输出通道	3针卡口 止多达128通道(5针卡口 町口)
DMX 速度	1至45 Hz, MaB, Bk
脱机模式	是的, 128或 512通道 精口 DMX通道(16位)
内部存储器	是的 (200 Kb)
内存容量	500到2000个口 步口
红外线接收器	是的 (红外线遥控器触发可选)
红外线功能	场景选择、播放、暂停、速度、调光、下一个、灭灯
干触点触口	是的 (3个只能触点接口, 最多7个触口)
电源输入	5V接口 USB-C 接口外加5~18V DC电源接口, 0,1A
高口 保口	是的
外壳	坚固铝外壳
红外线遥控器	不包含 (可口 , 另需遥控器套件)
Usb模式	是的
信号状口 示	USB显示灯
功率	0.5 W
中央口 理器	32位
尺寸	长 : 55mm(2.16in) / 宽 : 50mm(1.96in) / 高 : 37,5mm (1.47in)
净重	0.085千克
毛重	0.15千克
颜色	黑色
防口 等口	IP40
使用口 所	室内
贮存	保持干燥
兼容性	8位和16位DMX 512 灯具
工作温度	-25 to +70 C°
认证	CE, RoHS, Fcc
国口 保修	是的, 1年

软件技术规格

PLAYER , PRO, PRO2	128 或 512 通道口 和脱机
Studio DMX 3D viewer	是的, 实时
Art-Net Output from PC	不兼容
Wi-Light 2 App	是的, 可通口 来由手机和 LAN 或 WLAN 网口 的口 件控制
系口 兼容性	Windows, MAC Os X (10.6 或更高版本) 以及 Linux (64 位)
免口 口 件册口	是的

包装内容

1 x USB 数据口
1 x USB - DMX 控制器(默口 3 针卡侬头 5 针卡侬头可口)
1 x 下口 口 接



USB 信号指示灯工作状态：

熄灭：设备未通电 (检查 USB 数据线 或 电源适配器)。

点亮：设备通电，无场景播放

快速闪烁：正通电 数据线 每 1 秒 闪烁 1 次

慢速闪烁：正 处于脱机状态 并在播放 中

闪烁特别快：在 引 入 加 程序模式 等待 加 新固件


软件的触发设置

软件的脱机模式可以设定和配置触发器。触发器的信息必须通过写入内存选项保存在设备的内存中。

红外线遥控触发

脱机模式提供多达 15 个 红外 遥控 触 发 器

从列表中 选 取 触 发 器 然 后 取 程 序 按 键 (从 01 到 15)。



其他 红外 遥控 功 能 速 度 调 节 开 关 、 关 闭 停 止

外部干触点触

设备带有 3 个物理触点，脱机模式下提供多达 7 个触点驱动器。
 通从列表中 0 到 7 个驱动器可以 0 触点的器 (从 1 到 7) 来触点 0 器。



您触以在脱机模式和器卡中配置触点驱动器。

默认情况下，提供 3 个外部触点(01、02、04)。要 7 个触点，您必使用分接 0 以便从 3 个到 7 个可能的 0 器。


操作触点触点器

使用控制器的 5V 电源输出接口并将其连接到 3 个触点触点器 A、B、C 之一以生成触点 0 作。

控制器支持 3~5V 直流触点 0 不建使用外接直流 0 源。

干触点 0 序 0 5ms(0.005s)。

要 展到 7 个触点器，您可以使用多路复接的方法以达到最多 7 个二 制 0 器 如下 所示：



添加二极管是必要的，以避免触点冲突并堆 0 制 0 器。

切换控制器到脱机模式

当 USB 接口设备或通道在 5 秒后自动进入脱机模式。设备也会提出切换控制器到脱机模式的请求。

多端口 USB 设备连接

