



主要特性

	LP 128	LP 512	CLUB 1024	PRO NET	PIXXEM 128	PIXXEM 255
DMX(软件&现场)						
PLAYER 输入/输出	128	512	1024	1024	1024	1024
PRO DMX 输入/输出	128	256	1024	1024	1024	1024
PIXXEM 输入/输出			1024	1024	1024	1024
设备连接上限(USB)	12	12	12	12	12	12
脱机						
DMX 输出(16位通道)	128	512	512	512	512	512
分区(场景同时播放, 脱机)	1	1	1	1	1	1
内存(脱机)						
内存步骤容量	512 ~ 1024	100 ~ 1024	100 ~ 1024	100 ~ 1024	100 ~ 1024	100 ~ 1024
最大场景容量	255	255	255	255	255	255
触发(脱机)						
智能红外触点(开/关·释放·启动)	4 (15 max)	4 (15 max)	4 (15 max)	4 (15 max)	4 (15 max)	4 (15 max)
红外	是的	是的	是的	是的	是的	是的
下一个场景按键	是的	是的	是的	是的	是的	是的

软件选项

	LP 128	LP 512	CLUB 1024	PRO NET	PIXXEM 128	PIXXEM 255
软件(现场)						
页面/标签上限	5 (Player)	5 (Player)	512	512	512	512
音频时间轴·视频同步(Pro DMX)			30 mm	24 h	24 h	24 h
Studio DMX 3D查看器	是的	是的	是的	是的	是的	是的
用户界面定制	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Pro选项(现场)			可选项	是的	是的	是的
PIXXEM						
DVI分辨率			128*128	1024*768	1280*720	1280*1024
DVI像素			16384	786432	921600	1310720
音频时间轴(同步24小时)				是的	是的	是的
触发(现场)						
MIDI, RS232, DMX输入, Wi-Light 2	是的	是的	是的	是的	是的	是的
UDP/以太网触发	是的	是的	是的	是的	是的	是的
快捷键和超链接	是的	是的	是的	是的	是的	是的
MIDI操控, 音频节拍, BPM	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Pro选项(现场)						
时间轴现场录制		可选项	可选项	是的	是的	是的
多条时间轴和导入		可选项	可选项	是的	是的	是的
MTC, MIDI, 时间码		可选项	可选项	是的	是的	是的
电脑时钟和日历触发		可选项	可选项	是的	是的	是的
Art-Net输入和触发		可选项	可选项	是的	是的	是的
Art-Net(软件和现场)						
Art-Net (Player, Pro)		512	2x512	16x512	64x512	64x512
Art-Net (PIXXEM)			8x512	64x512	128x512	255x512
Art-Net和DMX			是的	是的	是的	是的
Art-Net 输入				是的	是的	是的

我们所有的产品均适用于现场演播·声光同步·舞台·娱乐·建筑和安装。

5年全球保修
免费软件更新和下载

ART-NET: 从电脑的网卡及其RJ45端口实时输出Art-Net信号。
工作温度: -25°C 至 +85°C

软件和APP的系统要求

Windows 7/8/10系统, MAC Os X(10.13或更高版本), Linux 系统
2 Ghz CPU, 1个USB接口
4Gb 内存
600Mb磁盘空间
1个以太网接口(Art-Net和sACN)
1920x1080显示分辨率(推荐)

APP:
安卓系统(5.0或以上), iOS 12或以上, iPad OS
1.5 Ghz CPU
60Mb磁盘空间
1280x800显示分辨率
WIFI 802.11 b/g/n

主要特性

	DIN 1024	SLIM 512	CQSA 512	SLIM 1024	CQSA 1024	CQSA-E 1024
DMX(软件和现场)						
PLAYER 输入/输出	1024	512	512	1024	1024	1024
PRO DMX 输入/输出	1024	512	512	1024	1024	1024
PIXEM 输入/输出			512		1024	1024
USB和以太网						是的
设备连接上限(USB)	12	12	12	12	12	12 / 128 (Ethernet)
脱机						
DMX 输出(16位通道)	1024	512	512	1024	1024	1024
分区(场景同时播放, 脱机)	1	1	1	5	5	5
Art-Net(脱机, SD卡)						8 x 512 Out
节点(Art-Net转DMX解码器)						2 x 512 Out
设备连接上限(有线)	32	32	32	32	32	32 / 128 (Ethernet)
内存						
内存步骤容量	2K ~10K	5K ~20K	5K ~20K	2K ~10K	2K ~10K	2K ~10K
最大场景容量	255	512	512	512	512	512
SD卡(速度等级10)		是的	是的	是的	是的	是的
触发(脱机)						
按键(模式, 生效, 选择)		是的	是的	是的	是的	是的
实时时间, 时钟, 日历	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Wi-Light应用程序, UDP, JSON(以太网)						是的
智能触点(开/关 · 释放 · 启动)	15	5 (31 max)	7 (127 max)	5 (31 max)	7 (127 max)	7 (127 max)
RS232(脱机+现场)	是的		是的		是的	
DMX输入和合并DMX	是的			是的	是的	是的
主/从机功能(有线, 最多32台控制器)	是的	是的	是的	是的	是的	是的
模式和时钟设定		是的	是的	是的	是的	是的
红外	可选项	可选项	可选项	可选项	可选项	可选项
光强度	可选项	可选项	可选项	可选项	可选项	可选项

软件选项




	DIN 1024	SLIM 512	CQSA 512	SLIM 1024	CQSA 1024	CQSA-E 1024
软件(现场)						
页面/标签上限	512	512	512	512	512	512
音频时间轴 · 视频(Pro DMX)	30 mn	30 mn	30 mn	30 mn	30 mn	30 mn
Studio DMX 3D查看器	是的	是的	是的	是的	是的	是的
用户界面定制	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Pro选项(现场)	可选项	可选项	可选项	可选项	可选项	可选项
PIXEM						
DVI分辨率			64*64		128*128	128*128
DVI像素			4096		16384	16384
触发(现场)						
MIDI, RS232, DMX输入, Wi-Light 2	是的	是的	是的	是的	是的	是的
UDP/以太网触发	是的	是的	是的	是的	是的	是的
快捷键和超链接	是的	是的	是的	是的	是的	是的
MIDI操控, 音频节拍, BPM	是的	是的	是的	是的	是的	是的
Art-Net(软件和现场)						
Art-Net (Player, Pro)	2x512	512	512	2x512	2x512	2x512
Art-Net (PIXEM)			4x512		8x512	8x512
Art-Net和DMX		是的	是的	是的	是的	是的
Art-Net 输入						是的

2010 - 2020 Chromateq SARL
Chromateq是一个注册商标

191 Allée de Lauzard
34980 St Gély du Fesc, FRANCE
Web: www.chromateq.com
Email: info@chromateq.com
Phone: +33 952210755
Wechat: Chromateq
WhatsApp: +8613422062209
QQ: 2908265661

软件和APP下载:

Software package download(软件包下载): <https://www.chromateq.com>
Wi-Light 2 APP下载(iOS): <https://apps.apple.com/us/app/wi-light-2/id1523046687?l=fr>
Wi-Light 2 APP下载(Android): <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chromateq.wilight2>

 <https://www.facebook.com/ChromateqCompany/>
 <https://twitter.com/Chromateq>
 <https://www.youtube.com/c/chromateq>



免费



5年质保

